

安全测试报告

一般说明：

“（见附表）”指本报告的附加表格。

本报告出现的试验结果仅与试验样品有关。

除非全部复制，否则无试验室书面批准本报告不得部分复制。

可能的试验情况判定：	
— 试验情况不适用本试验产品	N/A
— 试验样品满足要求	P
— 试验样品不满足要求	F



GB 31241-2022			
条款	试验要求	试验结果	结论
4.7.3	样品容量测试		P
	电池或电池组样品的实际容量应大于或等于其额定容量，否则不能作为型式试验的典型样品。 注：如无特殊规定，上述要求仅针对型式试验。 样品先按照 4.5.1 规定的充电程序充满电，搁置 10 min，再按照 4.5.2 规定的放电程序放电，放电时所提供的容量即为样品的实际容量。 当对容量测试结果有异议时，可依据 23℃±2℃的环境温度作为仲裁条件重新测试。	电池组标准充电方式：0.21A 电流恒流充电至充电限制电压 4.2V，再转恒压：4.2V 充电至充电截止电流：21mA。 电池组标准放电方式：0.21A 电流恒流放电至放电终止电压：3.0V 样品实际容量大于其额定容量（见电池组样品容量表）	P
4.7.4	样品的预处理		P
	在进行 4.7.5 规定的试验项目前，应对样品进行如下预处理： a) 充放电循环 电池或电池组按照 4.5 规定的充放电程序进行两个充放电完整循环，充放电程序之间搁置 10 min。 注1：在进行a) 充放电循环预处理时可同时进行容量测试，取两次充放电完整循环后容量的较小值作为样品容量； b) 静电放电 对于自身带有保护电路的电池组，在进行完a) 充放电循环预处理后，按照 4.5.1 规定的充电程序充满电，还应按GB/T 17626.2的规定对电池组每个输出端子进行4 kV接触放电测试（±4 kV各10次）和8 kV空气放电测试（±8 kV各10次）。 注2：第8章样品不做静电放电预处理。 在预处理过程中如发生起火、爆炸、漏液等现象也认为是不符合本文件要求。	预处理： ☒ 充放电循环 两个完整充放电循环。 ☒ 静电放电	P

电池样品容量

样品编号	电池样品的实际容量 (mAh)	样品编号	电池样品的实际容量 (mAh)	样品编号	电池样品的实际容量 (mAh)
1	—	10	—	19	—
2	—	11	—	20	—
3	—	12	—	21	—
4	—	13	—	22	—
5	—	14	—	23	—
6	—	15	—	24	—

电池组样品容量

样品编号	样品的实际容量 (mAh)	样品编号	样品的实际容量 (mAh)	样品编号	样品的实际容量 (mAh)
1	1056	14	1052	27	1069
2	1053	15	1062	28	1062
3	1050	16	1055	29	1079
4	1061	17	1091	30	1058
5	1054	18	1054	31	1056
6	1075	19	1067	32	1067

7	1053	20	1054	33	1058
8	1051	21	1054	34	1085
9	1063	22	1050	35	1066
10	1054	23	1061	36	—
11	1078	24	1057	37	—
12	1060	25	1050	—	—
13	1050	26	1056	—	—

5.2	安全工作参数		P
	制造商应在规格书中至少标明表6中的信息。电池组的参数应与其内部组成电池的参数相匹配。	符合要求。	P

安全工作参数	符号	电池	电池组	P
充电限制电压	U_{cl}	—	4.2V	P
充电上限电压	U_{up}	—	4.2V	
放电截止电压	U_{do}	—	2.5V	
放电终止电压	U_{de}	—	3.0V	
推荐充电电流	I_{cr}	—	210mA	
最大充电电流	I_{cm}	—	525mA	
推荐放电电流	I_{dr}	—	210mA	
最大放电电流	I_{dm}	—	525mA	
过压充电保护电压	U_{cp}	—	4.2V	
过流充电保护电流	I_{cp}	—	1A-5.5A	
欠压放电保护电压	U_{dp}	—	2.5V	
过流放电保护电流	I_{dp}	—	1A-5.5A	
上限充电温度	T_{cm}	—	45℃	
下限充电温度	T_{cl}	—	5℃	
上限放电温度	T_{dm}	—	55℃	
下限放电温度	T_{dl}	—	-10℃	

5.3	标识和警示说明		P
5.3.1	标识要求	最大表面积： $S \geq 10\text{cm}^2$	P
	a) 产品名称、型号	产品名称：锂离子聚合物电 池组 型号：CB28	P
	b) 额定容量、额定能量、充电限制电压、标称电压	额定容量：1050mAh 额定能量：3.885Wh 充电限制电压：4.2V 标称电压：3.7V	P
	c) 正负极性	使用“+ -”符号表示	P
	d) 生产厂	生产厂：东莞市博力美电 池有限公司	P
	e) 生产日期或批号	生产日期：2024/09/20，表 示2024年9月20日	P
5.3.2	警示说明		P
	电池组的本体或最小包装上应有中文警示说明。于能放入吞咽量规的用户可更换型电池组，还应在其最小包装上给出中文警示说明。	本体：禁止拆解、撞击、挤 压或投入火中。若出现严重 鼓胀，请勿继续使用，请勿 置于高温环境中，电池浸水 后禁止使用！	P

5.3.3	耐久性 (仅适用于用户可更换型电池组)	用户可更换型电池组	P
	电池组本体上的标识和警示说明应清晰可辨。		P
	本文件所要求的电池组本体上的任何标识和警示说明应是耐久的和醒目的。在考虑其耐久性时, 应把正常使用时对其影响考虑进去。 通过检查、擦拭标识和警示说明来检验其是否合格。擦拭标识和警示说明时, 应使用一块蘸有水的棉布擦拭15 s, 然后再用一块蘸有浓度为75 % (体积分数) 医用酒精的棉布擦拭15 s。试验后, 标识和警示说明仍应清晰, 铭牌不应轻易被揭掉, 而且不应出现卷边。	试验后, 标识和警示说明仍清晰, 铭牌不易被揭掉, 而且未出现卷边。	P
5.4	安全关键元器件	见安全关键件清单	P
5.4.1	基本要求		P
	符合GB 31241或相关元器件标准		P
5.4.2	元器件的评定和试验		P
	元器件的评定和试验应当按标准的规定进行	见安全关键件清单	P

6	电池电安全试验	组成电池型号: 543048, 已获得CCC认证, 证书编号: 2024010915689392。	N/A
6.1	高温外部短路		N/A
	将电池按照 4.5.1 规定的试验方法充满电后, 放置在 $57^{\circ}\text{C} \pm 4^{\circ}\text{C}$ 的环境中, 待电池表面温度达到 $57^{\circ}\text{C} \pm 4^{\circ}\text{C}$ 后, 再放置30 min。然后在此环境温度下用导线连接电池正负极端, 并确保全部外部电阻为 $80\text{ m}\Omega \pm 20\text{ m}\Omega$ 。试验过程中监测电池温度变化, 当出现以下两种情形之一时, 试验终止: a) 电池温度下降值达到温度最大值的20%; b) 短接时间达到24 h。 电池应不起火、不爆炸。	试验终止: ☐ 电池温度下降值达到温度最大值的20% ☐ 短接时间达到24 h 电池表面最高温度 ($^{\circ}\text{C}$) C01#: $^{\circ}\text{C}$ C02#: $^{\circ}\text{C}$ C03#: $^{\circ}\text{C}$ 电池未起火、未爆炸	N/A
6.2	过充电		N/A
	将电池按照 4.5.2 规定的试验方法放完电后, 先用最大充电电流 (I_{cm}) 恒流充电至表8的试验电压, 然后以该电压值恒压充电。 验过程中监测电池温度变化, 当出现以下两种情形之一时, 试验终止: a) 电池持续充电时间达到7 h或制造商定义充电时间中较大值; b) 电池温度下降值达到温度最大值的20%。 电池应不起火、不爆炸。	I_{cm} : A 试验电压: V 试验终止情形: ☐ 电池持续充电时间达到7 h或制造商定义充电时间中较大值 ☐ 电池温度下降值达到温度最大值的20% 电池表面最高温度 ($^{\circ}\text{C}$) C04#: $^{\circ}\text{C}$ C05#: $^{\circ}\text{C}$ C06#: $^{\circ}\text{C}$ 电池未起火、未爆炸	N/A
6.3	强制放电		N/A
	将电池按照 4.5.2 规定的试验方法放完电后, 以 $1 I_{\text{t}}$ A的电流进行反向充电至负的充电上限电压 ($-U_{\text{up}}$), 反向充电时间共计90 min。 如果在反向充电90 min内, 电压达到负的充电上限电压 ($-U_{\text{up}}$), 应通过减小电流保持该电压继续进行反向充电, 反向充电共计90 min后终止试	$1 I_{\text{t}}$ A: A $-U_{\text{up}}$: V 试验终止情形: ☐ 反向充电时间共计90 min ☐ 反向充电90 min内, 电压达到负的充电上限电压 ($-U_{\text{up}}$)	N/A

	验，如图2情况1所示。 如果在反向充电90 min内，电压未达到负的充电上限电压（ $-U_{up}$ ），则反向充电共计90 min后终止试验，如图2情况2所示。 电池应不起火、不爆炸。	C07#、C08#、C09#电池在试验后未起火、未爆炸	
7	电池环境安全试验	组成电池型号：543048，已获得CCC认证，证书编号：2024010915689392。	N/A
7.1	低气压		N/A
	将电池按照 4.5.1 规定的试验方法充满电后，将电池放置于 $20\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的真空箱中，抽真空将箱内压强降低至 11.6 kPa（模拟海拔 15240 m），并保持 6 h。 具体试验方法按照GB/T 2423.21中的相关条款。 电池应不起火、不爆炸、不漏液。	C01#、C02#、C03#电池在试验后未起火、未爆炸、未漏液。	N/A
7.2	温度循环		N/A
	将充满电的电池放置在温度为 $20\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的可控温的箱体中进行如下步骤： a) 将试验箱温度升高为 $72\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，并保持 6 h； b) 将试验箱温度降为 $-40\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，并保持 6 h； c) 重复步骤a)~b)，共循环 10 次； d) 在室温 $20\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下至少保存 6 h。 试验过程中每两个温度之间的转换时间不大于 30 min； 具体试验方法可按照GB/T 2423.22中的相关条款。 电池应不起火、不爆炸、不漏液。	C01#、C02#、C03#电池在试验后未起火、未爆炸、未漏液。	N/A
7.3	振动		N/A
	将充满电的电池紧固在振动试验台上，按表 9 中的参数进行正弦振动测试。 每个方向进行 12 个循环，每个方向循环时间共计 3 h的振动。 圆柱型和纽扣型电池按照其轴向和径向两个方向进行振动试验，方型和软包装电池按照三个相互垂直的方向进行振动试验。 具体试验方法可按照GB/T 2423.10中的相关条款。 电池应不起火、不爆炸、不漏液。	电池类型： ☐ 圆柱型和纽扣型电池 ☐ 方型和软包装电池 C01#、C02#、C03#电池在试验后未起火、未爆炸、未漏液。	N/A
7.4	加速度冲击		N/A
	将充满电的电池固定在冲击台上，进行半正弦脉冲冲击试验，在最初的 3 ms内，最小平均加速度为 75 gn，峰值加速度为 $150\text{ gn}\pm 25\text{ gn}$ ，脉冲持续时间为 $6\text{ ms}\pm 1\text{ ms}$ 。电池每个方向进行三次加速度冲击试验。 圆柱型和纽扣型电池按照其轴向和径向两个方向进行冲击试验，方型和软包装电池按照三个相互垂直的方向依次进行冲击试验。 具体试验方法可按照GB/T 2423.5中的相关条款。 电池应不起火、不爆炸、不漏液。	电池类型： ☐ 圆柱型和纽扣型电池 ☐ 方型和软包装电池 C01#、C02#、C03#电池在试验后未起火、未爆炸、未漏液。	N/A
7.5	跌落		N/A

	将电池按照 4.5.1 规定的试验方法充满电后，按 1 m 的跌落高度自由落体跌落于混凝土板上。 圆柱型和纽扣型电池两个端面各跌落一次，圆柱面跌落两次，共计进行四次跌落试验；方型和软包装电池每个面各跌落一次，共进行六次试验。 电池应不起火、不爆炸。	电池类型： ☐ 圆柱型和纽扣型电池 ☐ 方型和软包装电池 C10#、C11#、C12#电池在试验后未起火、未爆炸。	N/A
7.6	挤压		N/A
	将电池按照 4.5.1 规定的试验方法充满电后，将电池置于两个平面内，垂直于极板方向进行挤压，两平板间施加 13.0 kN±0.78 kN的挤压力，挤压电池的速度为 0.1 mm/s。一旦压力达到最大值或电池的电压下降三分之一，即可停止挤压试验。试验过程中电池应防止发生外部短路。 圆柱型电池挤压时使其纵轴向与两平板平行，扣式电池采用电池上下两面与两平板平行的方式进行挤压试验，方型电池（硬壳）、长度小于25mm 的方型软包装电池、及其他类型电池只对电池的宽面进行挤压试验。对于样品长度不小于25mm 的方型软包装电池，需将直径25 mm的钢质半圆柱体置于电池宽面上进行挤压，半圆柱体纵轴经过宽面几何中心且与电池极耳方向垂直，长度需大于被挤压电池尺寸，挤压力达到表10中软包装电池宽度对应挤压力后截止。 试验中电池放置方式参照图 4 所示。1个样品只做一次挤压试验。挤压达到截止条件和挤压装置停止的时间间隔应不大于 100ms。 注：一般情况下，软包装电池长度：平行于极耳方向。软包装电池宽度：垂直于极耳方向。 电池应不起火、不爆炸。	停止挤压条件： ☐ 压力达到最大值 ☐ 电压下降三分之一 U_{c13} ： U_{c14} ： U_{c15} ： C13#、C14#、C15#电池在试验后未起火、未爆炸。	N/A
7.7	重物冲击		N/A
	将电池按照 4.5.1 规定的试验方法充满电后，将电池置于平台表面，将直径为 15.8 mm±0.2 mm 的金属棒横置在电池几何中心上表面，采用质量为 9.1 kg±0.1 kg的重物从 610 mm±25 mm的高处自由落体状态撞击放有金属棒的电池表面，并观察 6 h。 要求圆柱型电池冲击试验时使其纵轴向与重物表面平行，金属棒与电池纵轴向垂直且尽量与冲击面平行，方型电池只对宽面进行冲击试验。扣式电池进行冲击试验时将金属棒横跨过电池表面中心。1个样品只做一次冲击试验。 电池应不起火、不爆炸。 注：对于软包装电池，本条不适用。	电池类型 ☐ 圆柱形电池 ☐ 方型电池 ☐ 扣式电池 C16#、C17#、C18#电池在试验后未起火、未爆炸。	N/A
7.8	热滥用		N/A
	电池按照 4.5.1 规定的试验方法充满电后，将电池放入试验箱中。试验箱以 (5±2) °C/min的温升速率进行升温，当箱内温度达到 130 °C±2 °C 后恒温，并持续 30 min。 电池应不起火、不爆炸。	C19#、C20#、C21#电池在试验后未起火、未爆炸。	N/A
7.9	燃烧喷射		N/A
	电池按照 4.5.1 规定的试验方法充满电后，再将电池放置在试验工装的钢丝网上，试验工装见附录C的C.2。如果试验过程中出现电池滑落的情况	停止加热条件： ☐ 电池爆炸	N/A

	时，可用单根金属丝把电池样品固定在钢丝网上；若无此类情况发生，则不可以捆绑电池。用火焰加热电池，当出现以下三种情况时停止加热： a) 电池爆炸； b) 电池完全燃烧； c) 持续加热 30 min，但电池未起火、未爆炸。试验后，组成电池的部件（粉尘状产物除外）或电池整体不得穿透铝网。	☐ 电池完全燃烧 ☐ 持续加热 30 min，但电池未起火、未爆炸 C22#、C23#、C24#电池在试验过程中爆炸，无电池组成部件或电池整体穿透铝网。	
8	电池组环境安全试验 注：本章适用于锂离子电池组，以及由非用户更换型电池/电池组与其电子产品组成的整体样品。	锂离子电池组	P
8.1	低气压		P
	将电池按照 4.5.1 规定的试验方法充满电后，将电池放置于 20℃±5℃的真空箱中，抽真空将箱内压强降低至 11.6 kPa（模拟海拔 15240 m），并保持 6 h。 具体试验方法按照GB/T 2423.21中的相关条款。 样品应不起火、不爆炸、不漏液。	01#、02#、03#电池组在试验后未起火、未爆炸、未漏液。	P
8.2	温度循环		P
	将充满电的电池放置在温度为 20℃±5℃的可控温的箱体中进行如下步骤： a) 将试验箱温度升高为 72℃±2℃，并保持 6 h； b) 将试验箱温度降为-40℃±2℃，并保持 6 h； c) 重复步骤a)~b)，共循环 10 次； d) 在室温20℃±5℃下至少保存 6 h。 试验过程中每两个温度之间的转换时间不大于 30 min； 具体试验方法可按照GB/T 2423.22中的相关条款。 样品应不起火、不爆炸、不漏液。	01#、02#、03#电池组在试验后未起火、未爆炸、未漏液。	P
8.3	振动		P
	将样品进行振动试验，按照三个相互垂直的方向依次进行振动试验，将充满电的电池紧固在振动试验台上，按表 9 中的参数进行正弦振动测试。每个方向进行 12 个循环，每个方向循环时间共计 3 h的振动。 圆柱型和纽扣型电池按照其轴向和径向两个方向进行振动试验，方型和软包装电池按照三个相互垂直的方向进行振动试验。 具体试验方法可按照GB/T 2423.10中的相关条款。 样品应不起火、不爆炸、不漏液。	电池组类型： ☐ 圆柱型和纽扣型电池组 ☒ 方型和软包装电池组 01#、02#、03#电池组在试验后未起火、未爆炸、未漏液。	P
8.4	加速度冲击		P
	将样品进行加速度冲击试验，按照三个相互垂直的方向依次进行加速度冲击试验，将充满电的电池固定在冲击台上，进行半正弦脉冲冲击试验，在最初的 3 ms内，最小平均加速度为 75 gn，峰值加速度为 150 gn±25 gn，脉冲持续时间为 6 ms±1 ms。电池每个方向进行三次加速度冲击试	电池组类型： ☐ 圆柱型和纽扣型电池组 ☒ 方型和软包装电池组 01#、02#、03#电池组在试验后未起火、未爆炸、未漏液。	P

	验。 圆柱型和纽扣型电池按照其轴向和径向两个方向进行冲击试验, 方型和软包装电池按照三个相互垂直的方向依次进行冲击试验。 具体试验方法可按照GB/T 2423.5中的相关条款。 样品应不起火、不爆炸、不漏液。		
8.5	跌落		P
	将样品按照4.5.1规定的试验方法充满电后, 按表11的跌落高度自由落体跌落于混凝土板上。 对圆柱型和纽扣型电池组两个端面各跌落一次, 圆柱面跌落两次, 共进行4次跌落试验; 对方型电池组每个面各跌落一次, 共进行6次试验。对非用户更换型电池/电池组进行带设备的跌落试验时, 设备每面跌落一次。 试验后按照4.5规定的充放电方法继续进行一次放电充电循环。 样品应不起火、不爆炸、不漏液。	跌落高度分级: ☐非用户更换型, 跌落高度1.0m ☒用户可更换型, 跌落高度1.5m 电池组类型: ☐圆柱形和纽扣型电池组 ☒方型电池组 ☐非用户更换型电池/电池组 进行带设备的跌落试验时 04#、05#、06#电池组在试验后未起火、未爆炸、未漏液。	P
8.6	应力消除	未涉及	N/A
	模压或注塑成型的外壳或结构中包含的热塑性材料应能保证在释放由模压或注塑成形所产生的内应力时, 均不应发生影响安全的收缩或形变。 将样品按照4.5.1规定的试验方法充满电后放在70℃±2℃的鼓风恒温箱中搁置7h, 然后取出样品并恢复至室温。 样品不应发生导致内部组成暴露或影响安全的物理形变。	裸电池组, 无外壳	N/A
8.7	高温使用		P
	样品在高温条件下使用应具有足够的安全性。 通过以下高温试验来检验其是否合格: 将样品按照4.5.1规定的试验方法充满电后置于高温试验箱内, 试验箱内温度设为制造商规定的电池组的充电上限温度和放电上限温度、电池的充电上限温度和放电上限温度及80℃中的最大值。 待样品表面温度稳定后, 保持7h。若进行一次放电充电循环的时间大于7h, 可将高温试验时间延长至本次充放电循环结束。 样品应满足以下要求之一: a) 切断电路, 且不起火、不爆炸、不漏液; b) 未切断电路, 高温试验过程中按照4.5规定的充放电方法继续进行一次放电充电循环, 样品应不起火、不爆炸、不漏液。	试验箱内温度: ☐电池组的充电上限温度 ☐放电上限温度 ☐电池的充电上限温度 ☐放电上限温度 ☒80℃ 样品满足的条件: ☐切断电路 ☒未切断电路, 在高温试验过程中按照4.5规定的充放电方法继续进行一次充放电循环。 10#、11#、12#电池组在试验后未起火、未爆炸、未漏液。	P
8.8	洗涤		P
	样品应通过附录E规定的洗涤试验来检验其是否合格, 或增加警示说明。	电池组本体上已经标注: 电池浸水后禁止使用	P
	通过附录E规定的洗涤试验。		N/A
8.9	阻燃要求		N/A

8.9.1	一般要求		N/A
	对于充电限制电压和最大充电电流或最大放电电流的乘积超过15 VA的电池组，其封装所使用的材料，应能限制火焰的蔓延，其阻燃等级应满足8.9.2~8.9.5的相应要求。 材料的可燃性定义按照GB 4943.1-2022中3.3.4的规定。 注：于没有外壳、导线等材料的样品，相应材料的阻燃要求不适用。对于没有外壳的样品，需要由整机提供防火防护外壳。	充电限制电压和最大充电电流或最大放电电流的乘积未超过15VA，不适用。	
8.9.2	外壳		N/A
	电池组的外壳应使用防火防护外壳，外壳应是不低于V-1级的材料或通过附录F的试验。		N/A
8.9.3	印制板（PCB板）		N/A
	印制板应是不低于V-1级的材料或通过附录F的试验。		N/A
8.9.4	导线		N/A
	导线应能通过附录G的试验。		N/A
8.9.5	其他封装材料		N/A
	适用时，材料应是不低于V-1级的材料或通过附录F的试验。 注1：胶带、标贴、热缩套管、泡沫材料不适用。 注2：作为燃烧物质可忽略不计的小零部件可不作考核。		N/A

9	电池组电安全试验		P
9.1	概述		P
	对于自身带有保护电路的电池组： a) 若其保护电路能通过第10章的测试，则在进行本章测试时可将其保护电路保留； b) 若其保护电路不能通过第10章的测试，则在进行本章测试时应将其保护电路移除。 注1：对于自身不带保护电路但在其充电器或由其供电的电子产品中带保护电路的电池组，本章不适用。 注2：本章中n为电池组内电池或电池并联块的串联级数。 注3：本章试验时电池组处于正常工作状态，例如对于有加密设置的电池组需处于解密状态。	自身带有保护电路的电池组： ☒ 电池组保护电路能通过第10章的测试，测试时保留其保护电路。 ☐ 电池组保护电路不能通过第10章的测试，测试时移除其保护电路	P
9.2	过压充电		P
	将电池组按照4.5.1规定的试验方法充满电后，继续以最大充电电流（ I_{cm} ）恒流充电至规定的试验电压或者可能承受的最高电压值（两者取较高者），并保持该电压进行恒压充电。当n=1时，规定的试验电压为6V，当n≥2时，规定的试验电压为（ $n \times 6.0$ ）V。 ——对于移除保护电路的电池组充电1 h或（ C/I_{cm} ）h，两者取较大值； ——对于保留保护电路的电池组充电至保护电路动作。 电池组应不起火、不爆炸、不漏液。	设置参数： n=1 $I_{cm}=0.525A$ 试验电压=6V 电池组充电至保护电路动作。 13#、14#、15#电池组在试验后未起火、未爆炸、未漏液。	P
9.3	过流充电		P
	将电池组按照4.5.2规定的试验方法放完电，然后以1.5倍的过流充电保护电流（ $1.5 I_{cp}$ ）进行恒流充电。 ——对于移除保护电路的电池组的充电至充电上限电压 U_{up} ；	设置参数： $I_{cp}=5.5A$ 电池组充电至保护电路动作。	P

	——对于保留保护电路的电池组充电至保护电路动作。 电池组应不起火、不爆炸、不漏液。 注1: 对于未设计过流充电保护的电池组, 试验时以1.5倍的最大充电电流 ($1.5 I_{cm}$) 代替1.5倍的过流充电保护电流 ($1.5 I_{cp}$)。 注2: 当过流充电保护电流值是一个区间值时, 试验时以区间值上限代替1.5倍的过流充电保护电流 ($1.5 I_{cp}$)。	16#、17#、18#电池组在试验后未起火、未爆炸、未漏液。	
9.4	欠压放电		P
	将电池组按照4.5.1规定的试验方法充满电后, 以其最大放电电流 I_{dm} 恒流放电。 ——对于移除保护电路的电池组放电至 ($n \times 0.15$) V; ——对于保留保护电路的电池组放电至保护电路动作。 放电后静置10 min, 并继续按照4.5.1规定的试验方法充满电。 电池组应不起火、不爆炸、不漏液。	设置参数: $I_{dm} = 0.525A$ 电池组放电至保护电路动作。 19#、20#、21#电池组在试验后未起火、未爆炸、未漏液。	P
9.5	过流放电		P
	将电池组按照4.5.1规定的试验方法充满电, 然后以1.5倍的过流放电保护电流 ($1.5 I_{dp}$) 恒流放电。 ——对于移除保护电路的电池组放电至放电终止电压; ——对于保留保护电路的电池组放电至保护电路动作。 电池组应不起火、不爆炸、不漏液。 注: 当过流放电保护电流值是一个区间值时, 试验时以区间值上限代替1.5倍的过流放电保护电流 ($1.5 I_{dp}$)。	设置参数: $I_{dp} = 5.5A$ 电池组放电至保护电路动作。 22#、23#、24#电池组在试验后未起火、未爆炸、未漏液。	P
9.6	外部短路		P
	将电池组按照4.5.1规定的试验方法充满电后, 短路电池组的正负极端子, 外部短路总电阻为 (80 ± 20) mΩ。 ——对于移除保护电路的电池组短路24 h; ——对于保留保护电路的电池组短路至保护电路动作。 电池组应不起火、不爆炸、不漏液。	设置参数: 外部短路总电阻: 84mΩ 电池组短路至保护电路动作。 25#、26#、27#电池组在试验后未起火、未爆炸、未漏液。	P
9.7	反向充电		P
	将电池组按照4.5.1规定的试验方法充满电, 然后以推荐充电电流 I_{cr} 反向充电至负的充电上限电压 ($-U_{up}$)。 ——对于移除保护电路的电池组充电 90min; ——对于保留保护电路的电池组充电至保护电路动作。 电池组应不起火、不爆炸、不漏液	设置参数: $I_{cr} = 0.21A$ $-U_{up} = -4.2V$ 电池组充电至保护电路动作。 28#、29#、30#电池组在试验后未起火、未爆炸、未漏液。	P
10	电池组保护电路安全要求 注1: 本章适用于自身带有保护电路的电池组。 注2: 本章试验的样品可以是带有保护电路的电池组, 也可以是电池组的保护电路:	样品是带有保护电路的电池组。	P

	a) 当试验样品为电池组时, 电池组处于正常工作状态, 例如对于有加密设置的电池组需处于解密状态; b) 当试验样品为电池组的保护电路时, 保护电路处于正常工作状态, 例如可为保护电路外接虚拟电池以使保护电路正常工作。 注3: 本章中n为电池组内电池或电池并联块的串联级数。 注4: 当电路中有不可恢复的保护装置, 例如保险丝时, 需要旁路不可恢复的保护装置进行10.1~10.5试验。 注5: 进行本章测试时, 输出需满足持续稳定输出要求。		
10.1	过压充电保护		P
	将样品按照以下顺序进行500次循环测试: a) 过压充电; b) 保护装置动作后静置1 min。 过压充电时, 充电电流为最大充电电流 (I_{cm}), 充电电压为 ($n \times 6.0$) V或者可能承受的最高电压值 (两者取最高者)。 每次循环时电池组的过压充电保护电路都应动作。 当样品是电池组时, 试验前先按照4.5.1规定的试验方法充满电。	设置参数: $I_{cm} = 0.525A$ 充电电压=6V 31#每次循环时电池组的过压充电保护电路都动作。	P
10.2	过流充电保护		P
	将样品按照以下顺序进行500次循环测试: a) 过流充电; b) 保护装置动作后静置1 min。 过流充电时, 充电电流为1.5倍的过流充电保护电流 ($1.5 I_{cp}$), 充电电压为充电上限电压 (U_{up})。 每次循环时电池组的过流充电保护电路都应动作。 当样品是电池组时, 试验前先按照4.5.2规定的试验方法将电池组放完电。并应保证电池组在试验过程中的500次循环测试都在恒流充电状态下进行, 如果电池组在进行完500次循环测试之前结束恒流充电状态, 则应将电池按照4.5.2规定的试验方法放完电后, 继续进行上述循环测试。 注: 当过流充电保护电流值是一个区间值时, 试验时以区间值上限代替1.5倍的过流充电保护电流 ($1.5 I_{cp}$)。	设置参数: $I = 5.5A$ $U_{up} = 4.2V$ 32#每次循环时电池组的过流充电保护电路都动作。	P
10.3	欠压放电保护		P
	将样品按照以下顺序进行500次循环测试: a) 欠压放电; b) 保护装置动作后静置1 min。 欠压放电时, 放电电流为推荐放电电流 (I_{dr})。 每次循环时电池组的欠压放电保护电路都应动作, 最低电压都不应低于n倍的电池放电截止电压 ($n \times U_{do}$) 或电池组的放电截止电压中的较小者。 当样品是电池组时, 试验前先按照4.5.2规定的试验方法将电池组放完电。必要时允许在保护电路动作后在循环中增加短暂充电以重新激活电池。	设置参数: 放电电流=0.21A n倍的电池放电截止电压: 2.5V 最低电压: 2.6143V 电池组放电截止电压: 2.5V 33#每次循环时电池组的欠压放电保护电路都动作。	P
10.4	过流放电保护		P
	将样品按照以下顺序进行500次循环测试: a) 过流放电; b) 保护装置动作后静置1 min。 过流放电时, 放电电流为1.5倍的过流放电保护电	参数设置: $I = 5.5A$ 34#每次循环时电池组的过流	P

	流 ($1.5 I_{dp}$)。 每次循环时电池组的过流放电保护电路都应动作。 当样品是电池组时, 试验前先按照4.5.1规定的试验方法充满电。并应保证电池组在试验过程中的500次循环测试都在未放完电的状态下进行, 如果电池组在进行完500次循环测试之前已经放完电, 则应将电池按照4.5.1规定的试验方法充满电后, 继续进行上述循环测试。 注: 当过流放电保护电流值是一个区间值时, 试验时以区间值上限代替1.5倍的过流放电保护电流 ($1.5 I_{dp}$)。	放电保护电路都动作。	
10.5	短路保护		P
	将样品按照以下顺序进行500次循环测试: a) 短路电池组的正负极端子或保护电路中的输出端子; b) 保护装置动作后静置1 min。 短路时, 外部短路总电阻为 $80 \text{ m}\Omega \pm 20 \text{ m}\Omega$。 每次循环时电池组的短路保护电路都应动作。 当样品是电池组时, 试验前先按照4.5.1规定的试验方法充满电。并应保证电池组在试验过程中的500次循环测试都在未放完电的状态下进行, 如果电池组在进行完500次循环测试之前已经放完电, 则应将电池按照4.5.1规定的试验方法充满电后, 继续进行上述循环测试。	参数设置: 外部短路总电阻: $85 \text{ m}\Omega$ 35#每次循环时电池组短路保护电路都动作。	P

11	系统保护电路安全要求 注1: 本章适用于自身不带保护电路但在其充电器或由其供电的电子产品(含其配件)中带有保护电路的电池组或电池。 注2: 本章的测试样品为由上述电池或电池组供电的电子产品。 注3: 进行11.1、11.2测试时可使用电子负载等设备代替电池或电池组, 进行11.3、11.4测试时可使用恒流恒压源等设备代替电池或电池组; 进行11.1、11.2和11.5测试时, 可外接电子产品的电源或适配器, 以保证其能够工作。		N/A
11.1	充电电压控制		N/A
	电子产品在正常工作条件及故障条件下均不应造成对电池或电池组的过压充电。 在电子产品正常工作条件及对其模拟任何元器件的单一故障条件下, 分别测量其输出的充电电压的最大值。 充电电压值的最大值不应超过电池或电池组制造商的规定值, 如无规定则不应超过其充电上限电压 (U_{up})。		N/A
11.2	充电电流控制		N/A
	电子产品在正常工作条件及故障条件下均不应造成对电池或电池组的过流充电。 在电子产品正常工作条件及对其模拟任何元器件的单一故障条件下, 分别测量其输出的最大的充电电流。 充电电流的最大值不应超过电池或电池组的最大充电电流 (I_{cm})。		N/A
11.3	放电电压控制		N/A

	电子产品在正常工作条件及故障条件下均不应造成对电池或电池组的欠压放电。 在电子产品正常工作条件及对其模拟任何元器件的单一故障条件下, 分别测量其放电的最低电压值。 放电电压的最小值不应低于电池或电池组的放电截止电压 (U_{dc})。		N/A
11.4	放电电流控制		N/A
	电子产品在正常工作条件及故障条件下均不应造成对电池或电池组的过流放电。 在电子产品正常工作条件及对其模拟任何元器件的单一故障条件下, 分别测量其对恒流源放电的最大电流值。 放电电流的最大值不应超过电池或电池组的最大放电电流 (I_{dm})。		N/A
11.5	充放电温度控制		N/A
	当温度超出制造商规定的范围时, 电池应不能进行充放电。 在样品空电状态下, 将样品置于温度试验箱中, 当样品达到 $T_{cm} + 4^{\circ}\text{C}$, 并达到平衡后进行充电, 电池应不能进行充电。 在样品空电状态下, 将样品置于温度试验箱中, 当样品达到 $T_{cl} - 4^{\circ}\text{C}$, 并达到平衡后进行充电, 电池应不能进行充电。 在样品满电状态下, 将样品置于温度试验箱中, 当样品达到 $T_{dm} + 4^{\circ}\text{C}$, 并达到平衡后进行放电, 电池应不能进行放电。 在样品满电状态下, 将样品置于温度试验箱中, 当样品达到 $T_{dl} - 4^{\circ}\text{C}$, 并达到平衡后进行放电, 电池应不能进行放电。 充放电行为停止时的温度值不应超过电池或电池组所规定的允许的充放电温度范围。对于放电情况, 可允许在超出电池或电池组所规定的允许的放电温度范围外以小于 $0.1 I_n$ A 的电流进行放电。 注1: 宜放置在样品温度最不利点测量温度。 注2: 空电是指样品按照4.5.2进行放电。满电是指样品按照4.5.1进行充电。		N/A

11	表: 系统保护电路安全要求测试结果					N/A
序号	条款	试验条件	故障原件位号	要求值	结 果	
11.1	充电电压控制	正常工作	—		充电电压的最大值: —	
		单一故障			充电电压的最大值: —	
11.2	充电电流控制	正常工作	—		充电电流的最大值: —	
		单一故障			充电电流的最大值: —	
11.3	放电电压控制	正常工作	—		放电电压的最低值: —	
		单一故障			放电电压的最低值: —	
11.4	放电电流控制	正常工作	—		放电电流的最大值: —	
		单一故障			放电电流的最大值: —	
11.5	充放电温度控制	$T_{cm} + 4^{\circ}\text{C}$	—			
		$T_{cl} - 4^{\circ}\text{C}$	—			
		$T_{dm} + 4^{\circ}\text{C}$	—			
		$T_{dl} - 4^{\circ}\text{C}$	—			

12	一致性要求		N/A
	一致性要求仅适用于下列类型的电池或电池组: a) 自身带保护电路的由多节电池/电池并联块串联构成的电池组; b) 自身不带保护电路但在其充电器或由其供电的电子产品(含其配件)中带有保护电路的由多节电池/电池并联块串联构成的电池或电池组。 对于构成上述电池或电池组每一节电池或电池并联块,应具有足够的一致性。 应满足12.2的试验要求		N/A
12.2	试验要求		N/A
12.2.1	单级电池过充保护		N/A
	将样品按照4.5.1规定的试验方法充满电后,进行如下步骤,如图5所示: a) 使用负载对样品中任意(n-1)只电池或电池并联块以推荐放电电流(I_{dr})放电至容量比此(n-1)只电池或电池并联块充满电的容量低x%; b) 对于自身带保护电路的由多节电池/电池并联块串联构成的电池组,以推荐充电电流(I_{cr})进行充电;对于自身不带保护电路但在其充电器或由其供电的电子产品(含其配件)中带有保护电路的由多节电池/电池并联块串联构成的样品,以制造商规定的方法进行充电。使样品中任意一只电池或电池并联块的充电电压超过其充电限制电压,监测此电池或电池并联块的电压U1和总电压U2。 充电至保护电路终止充电,保护电路动作时,U1应大于电池充电限制电压,U2应小于电池组充电限制电压。x优先值为10,可视试验状况,适当增大数值。 试验过程中保护系统符合保护策略发生不可恢复性的断路也可判定为合格,例如:如果有其他保护动作(如压差保护)导致b)无法进行,也可判定为满足要求。 注:n为电池组内电池或电池并联块的串联级数。		N/A
12.2.2	单级电池过放保护		N/A
	将样品按照4.5.1规定的试验方法充满电后,进行如下步骤,如图6所示: a) 使用负载对样品中任意一只电池或电池并联块以推荐放电电流(I_{dr})放电至容量比此只电池或电池并联块充满电的容量低x%; b) 使用负载对样品以推荐放电电流(I_{dr})进行放电,使样品中任意一只电池的放电电压低于放电终止电压,监测此电池或电池并联块的电压U1和总电压U2。 放电至保护电路终止放电,保护电路动作时,U1应小于电池放电终止电压,U2应大于电池组放电终止电压。x优先值为10,可视试验状况,适当增大数值。 试验过程中保护系统符合保护策略发生不可恢复性的断路也可判定为合格,例如:如果有其他保护动作(如压差保护)导致b)无法进行,也可判		N/A

	定为满足要求。 注: n为电池组内电池或电池并联块的串联级数。		
附录E	洗涤试验		N/A
	样品按照4.5.1规定的试验方法充满电后进行本试验。试验装置按照附录C.3。试验按照以下步骤进行: a) 配液: 配置pH值为 11.0 ± 0.1 的溶液(可使用质量分数为0.004%的NaOH溶液), 并将溶液加热至 $(45 \pm 2)^\circ\text{C}$; b) 浸泡: 将样品固定在转动装置上(按照附录C.3), 然后将样品放置在溶液中(电池中心距液面高度为 $300\text{ mm} \pm 10\text{ mm}$)浸泡0.5 h, 试验过程中保持溶液的温度为 $(45 \pm 2)^\circ\text{C}$; c) 搅拌: 将样品固定于转动装置上在溶液中转动0.5 h, 转速为60 r/min; d) 脱水: 移除溶液, 转动10 min, 转速为800 r/min; e) 烘干: 将样品放置在高温箱中加热0.5 h, 加热温度为 $(45 \pm 2)^\circ\text{C}$; f) 若样品还能继续充放电, 则按照4.5规定的充放电方法继续进行一次放电充电循环后结束试验; 若样品不能继续充放电, 则结束试验。 样品应不起火、不爆炸。		N/A
附录F	可燃性试验方法		N/A
	在3个样品上进行试验, 使用完整的实物试验样品或者代表实物最薄有效厚度且含有开孔在内的切样。		N/A
试验程序	——施加试验火焰10 s; ——如果火焰燃烧不超过30 s, 则立即在同一部位重复施加火焰1 min; ——如果火焰燃烧仍不超过30 s, 则立即在同一部位重复施加火焰2 min。 试验前, 样品应在空气循环的烘箱内处理7 d (168 h), 烘箱温度保持在比可允许的最高表面温度高10 K, 或者保持在 70°C 的温度(取其中较高的温度值), 处理后使样品冷却到室温。 对印制板, 应在温度为 $125^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$ 空气循环的烘箱内进行24 h预处理, 随后放在干燥器中无水氯化钙上方, 在室温下进行4 h冷却。		N/A
	试验火焰应施加到试验样品的内表面, 位于被判定为因其靠近引燃源可能会成为被引燃的点。如果涉及垂直的部分, 则要相对于该垂直方向约为 45° 角施加火焰。 如果涉及开孔, 则火焰应施加到开孔的孔边缘上, 否则要施加到实体表面上。任何情况下, 要确保火焰的顶端和试验样品接触。 试验要在其余两个样品上重复进行。如果受试部分有一个以上的点靠近引燃源, 则对每一个试验样品要将火焰施加到靠近引燃源的不同的点上进行治疗试验。		N/A
合格判据	试验样品应符合下列全部要求: ——在每次施加试验火焰后, 试验样品不应完全		N/A

	燃尽； ——在施加任何一次试验火焰后，任何自身维持火焰应在30s内熄灭； ——规定的铺底层或包装用薄纸不应起燃。				
附录G	导线阻燃性试验方法		N/A		
严酷等级	样品1： 10 s、样品2： 60 s、样品3： 120 s、				
试验程序	支撑起燃烧器，使其轴线与垂直方向成45°。导线与垂直方向也保持45°，而其轴线所在垂直平面与燃烧器所在垂直平面成正交。				
合格判据	试验结果	样品1	样品2	样品3	判定
	试验期间，绝缘材料的任何燃烧应稳定且无明显的蔓延。	燃烧稳定且无明显蔓延。	燃烧稳定且无明显蔓延。	燃烧稳定且无明显蔓延。	N/A
	在试验火焰移开后，任何火焰应在30 s内自行熄灭。	—	—	—	N/A

试验仪器设备清单

序号	仪器设备名称	型 号	编 号	制 造 厂 商	校准有效期至	本次使用(√)
1	充放电设备	BT-2000-A	E-B3-0026	美国Arbin	2025/08/21	
2	充放电设备	BT-2000-B	E-B3-0027	美国Arbin	2025/08/21	
3	充放电设备	BT-2000-C	E-B3-0028	美国Arbin	2025/08/21	
4	电池测试柜	CT-4008Tn-5V6A-S1	E-B3-0121	深圳市新威尔电子有限公司	2025/10/07	
5	电池测试柜	CT-4008Tn-5V6A-S1	E-B3-0122	深圳市新威尔电子有限公司	2025/10/07	
6	电池测试柜	CT-4008Tn-5V6A-S1	E-B3-0123	深圳市新威尔电子有限公司	2025/10/07	
7	电池测试柜	CTE-4016D-5V60A	E-B3-0117	深圳市新威尔电子有限公司	2025/10/07	
8	电池测试柜	CTE-4016D-5V60A	E-B3-0118	深圳市新威尔电子有限公司	2025/10/07	
9	电池测试柜	CTE-4016D-5V60A	E-B3-0119	深圳市新威尔电子有限公司	2025/10/07	
10	电池测试柜	CE-6016n-100V20A-H	E-B3-0120	深圳市新威尔电子有限公司	2025/10/07	
11	电池测试柜	CE-6004n-150V50A-H	E-B3-0116	深圳市新威尔电子有限公司	2025/10/07	
12	充放电测试系统	BAT-NEEFLCT-7510-V003	E-B3-0114	福建星云电子股份有限公司	2025/10/07	
13	充放电测试系统	BAT-NEEFLCT-10030-V003	E-B3-0115	福建星云电子股份有限公司	2025/10/07	
14	模拟高空低压试验机	BE-ZK-125	F-B3-0012	广东贝尔试验设备有限公司	2025/08/21	
15	调温箱	SET-Z-022UF	E-B3-0019	上海爱斯佩克环境设备有限公司	2025/08/21	
16	高低温交变湿热试验箱	ETH-030CF	T-B3-0076	上海英环测试设备有限公司	2025/08/21	
17	可编程恒温恒湿试验箱	BE-TH-80L8	T-B3-0009	广东贝尔试验设备有限公司	2025/08/21	
18	防爆高温试验箱	SPH-102	T-B3-0042	爱斯佩克福知山工厂	2025/08/21	
19	热冲击试验箱	BE-101-72B	F-B3-0015	广东贝尔试验设备有限公司	2025/08/21	
20	电动振动试验系统	D-100-2/SC-0303	E-B3-0025	苏州苏试试验集团股份有限公司	2025/09/26	
21	落体式冲击试验台	CL-20/222A02/KCL-2000	F-B3-0023	苏州苏试试验集团股份有限公司	2025/10/11	
22	温控型短路试验仪	BE-1000W/BE-1000A-137	E-B3-0016	广东贝尔试验设备有限公司	2025/08/21	
23	电池短路试验机	BE-1000A	E-B3-0039	广东贝尔试验设备有限公司	2025/08/21	
24	温控型短路试验仪	BE-8102	T-B3-0092C	广东贝尔试验设备有限公司	2025/08/18	
25	电池冲击试验机	BE-5066	F-B3-0010	广东贝尔试验设备有限公司	2025/08/21	
26	电池挤压针刺试验机	BE-6047	E-B3-0011	广东贝尔试验设备有限公司	2025/08/21	
27	电池燃烧试验机	BE6046	E-B3-0013	广东贝尔试验设备有限公司	2025/08/21	
28	电池跌落试验机	BE-F-315S	E-B3-0014	广东贝尔试验设备有限公司	2025/08/21	
29	单翼跌落试验机	BE-F-315S	E-B3-0022	广东贝尔试验设备有限公司	2025/08/21	
30	电池内阻测试仪	BT3562	E-B3-0021	广东贝尔试验设备有限公司	2025/07/01	
31	数字多用表	17B+	E-B3-0069	Fluke	2025/08/21	
32	天平	JA5003 500g/0.001g	F-B3-0002	上海舜宇恒平科学仪器有限公司	2025/08/19	

试验仪器设备清单

序号	仪器设备名称	型 号	编 号	制 造 厂 商	校准有效期至	本次使用(√)
33	电子台秤	TCS-60kg	L-B3-0029	梅特勒托利多科技（中国）有限公司	2025/08/21	
34	电子秤	ACS-258	F-B3-0033	上海三峰电子秤有限公司	2025/08/21	
35	电子秒表	SJ9-2I	S-B3-0084	上海手表五厂	2025/08/18	
36	功率计	PW3337	E-B3-0105	HIOKI	2025/07/19	
37	直流电子负载	PLZ1004W	E-B3-0017	菊水电子工业株式会社	2025/08/21	
38	电子负载	IT8511+	E-B3-0124~0128	艾德克斯	2025/04/26	
39	电子负载	AN23513	E-B3-0103	艾诺仪器公司	2025/08/18	
40	直流电源	AN5330-50	E-B3-0085~0088	艾诺仪器公司	2025/08/21	
41	直流电源	AN50605/ AN5035-50	E-B3-0095~0102	艾诺仪器公司	2025/08/21	
42	直流电参数测量仪	8716F	E-B3-0036	青岛青智仪器有限公司	2025/08/21	
43	电参数测量仪	UTE9802+	E-B3-0108/E-B3-0109	优利德	2025/07/19	
44	温度电压巡检仪主机及三个模块	LR8450-01/LR8530	T-B3-0082/0083/0106 / 0107	HIOKI	2024/11/23	
45	混合式记录仪	AH4724-NOA-NNN	T-B3-0041	CHINO	2025/08/21	
46	数字温度计	53II	T-B3-0070	Fluke	2025/08/21	
47	数字测温仪	FLUKE-54-2B	T-B3-0082/0083	Fluke	2025/08/21	
48	多路温度测试仪	UT3208	T-B3-0081	优利德	2025/08/21	
49	兆欧表	IR4056	E-B3-0045	HIOKI	2025/08/21	
50	洗涤试验机	BE-5049	E-B3-0040	广东贝尔试验设备有限公司	2025/08/21	
51	PH计	PHS-25	E-B3-0034	上海仪电科学仪器股份有限公司	2025/08/21	
52	强制内部短路试验机	BE-6047W	E-B3-0035	东莞市贝尔试验设备有限公司	2025/08/21	
53	手套箱	T-B3-0043	T-B3-0043	成都得力仪器	2024/11/02	
54	灼热丝试验仪	ZRS-J	L-D1-0184	上海竞田测试设备有限公司	2025/07/03	
55	水平垂直燃烧试验仪	HVR-JT	T-D2-0015	上海竞田测试设备有限公司	2025/07/03	
56	耐压测试仪	TOS5300	E-D1-0213	KIKUSUI	2025/07/31	
57	电缆拉伸试验机	DL-1	F-D1-0146	上海电动工具研究所	2025/09/14	
58	电缆弯曲试验机	DW-1	F-D1-0059	浙江省椒江市电器配件厂	2025/03/18	
59	抗挠度测试系统	TRANSIENT-2000	E-C1-0004/0005/0018	EMC-PARTNER	2025/03/21	
60	示波器	100M MHz,2CH, SOX3012A	E-B1-0051	Agilent马来西亚	2025/09/19	
61	游标卡尺	(0~125)mm	L-B3-0020	上量	2025/08/21	
62	数显外径千分尺	0-25mm	L-B3-0059	广陆	2025/08/21	
63	塞尺	0.02mm-1mm	L-B3-0058	SATA	2025/08/21	
64	减压装置	0-2.5MPa 0-25MPa	F-B3-0037/0038	LEVAN	2025/08/21	
65	球压器/小球压器	20N/10N	F-B3-0060/0061	上海强坤机械设备有限公司	2025/08/21	
66	冲击试验钢球	50mm/500g	L-B3-0003/0004	定制	2025/08/21	

注：打“√”为本次检验使用仪器、设备，所有仪器、设备均在校准有效期内。